

# Raspberry Pi als Webradio

Ich besitze ein VIP7110, den ich als Webradio umfunktioniert habe und ich bin damit auch sehr zufrieden.

Leider kann der mpd manche meiner Streams nicht abspielen (Die Formate wurden nicht einkompiliert).

Deshalb suche ich nach einem Ersatz, das genauso gut funktioniert und dem VIP7110 in Punkto Bedienbarkeit in nichts nachsteht.

## Anforderungen

Ziel diese Tutorials ist es, den Raspberry als Webradios zu verwenden.

1. mit Weboberfläche
2. Terratec-Fernbedinung soll funktionieren
3. mit Infrarotempfänger
4. Steuerung per App möglich (Android, iOS)
5. Musik-Files sollen abgespielt werden können

## Raspberry installieren

Standardinstallation

## MPD installieren und konfigurieren

Alle benötigten Pakete installieren

```
sudo apt-get update
apt-get install mpd mpc alsa-utils
```

Soundausgabe einstellen

```
sudo amixer cset numid=3 1
```

Modul für die Sound-Ausgabe aktivieren

[modules](#)

```
# /etc/modules: kernel modules to load at boot time.
#
# This file contains the names of kernel modules that should be loaded
```

```
# at boot time, one per line. Lines beginning with "#" are ignored.  
# Parameters can be specified after the module name.
```

```
snd-bcm2835
```

in der Datei `/etc/mpd.conf` die Zeile „`bind_to_address`“ auskommentieren oder auf „`any`“ setzen

Den Audio-Output wie folgt kommentieren

### mpd.conf

```
audio_output {  
    type          "alsa"  
    name          "My ALSA Device"  
    device        "hw:0,0"      # optional  
#    format       "44100:16:2"  # optional  
#    mixer_device "default"     # optional  
#    mixer_control "PCM"        # optional  
#    mixer_index  "0"           # optional  
}
```

Rechte setzen, damit MPD auf Playlist und Musik zugreifen kann

```
chmod g+w /var/lib/mpd/music/ /var/lib/mpd/playlists/  
chgrp audio /var/lib/mpd/music/ /var/lib/mpd/playlists/
```

Daemon neu starten

```
/etc/init.d/mpd restart
```

### MPD / MPC testen

m3u-Playlist erstellen und in `/var/lib/mpd/playlists` kopieren

MPC testen

```
mpc
```

folgt ein `volume: 80% repeat: off random: off single: off consume: off` ist der MPD richtig konfiguriert

Jetzt wird die vorbereitete Playlist geladen

```
mpc load <playlist.m3u>  
mpc play 1
```

Wenn jetzt Musik aus dem Lautsprecher kommt, passt die Konfiguration

# Weboberfläche

fastcgi unter apache2: <https://raspberry-hosting.com/en/faq/how-install-apache2-php-fpm-raspberry-pi>

## Android-App

## Quellen:

### MPC / MPD

1. <http://www.forum-raspberrypi.de/Thread-tutorial-music-player-daemon-mpd-und-mpc-auf-dem-raspberry-pi>
2. <http://www.mosport.de/raspberry-pi-als-webradio-teil-2-mpd-und-mpc/>
3. [http://www.byteyourlife.com/hifi\\_multiroom/aktivlautsprecher-music-player-daemon-mpd-und-mpc-auf-dem-raspberry-pi/5011](http://www.byteyourlife.com/hifi_multiroom/aktivlautsprecher-music-player-daemon-mpd-und-mpc-auf-dem-raspberry-pi/5011)
4. <http://fschreiner.de/?p=387>

## Weboberfläche

1. <http://www.lugsaar.de/98.html>

## Infrarot

1. <https://learn.adafruit.com/using-an-ir-remote-with-a-raspberry-pi-media-center/overview>

From:

<https://wiki.da-checka.de/> - **PSwiki**

Permanent link:

[https://wiki.da-checka.de/doku.php/wiki/basteleien/raspi\\_radio](https://wiki.da-checka.de/doku.php/wiki/basteleien/raspi_radio)

Last update: **2019/02/02 21:14**

