



Da das Internetradio auf Basis des MPD-Servers basiert, liegt es nahe, diesen mit anderer Software zu „füttern“

## VIP1710 konfigurieren

Alle nötigen Einstellungen müssen in der Datei `etc/mpd.conf` gemacht werden. Zur testweisen Konfiguration kann direkt in die Datei `/etc/mpd.conf` geschrieben werden. Beim nächsten Neustart sind aber alle Einstellungen verworfen. Für die dauerhafte Speicherung kommt nur die Datei `/mnt/mediadistro/etc/mpd.conf` in Frage

Die Konfigurationsdatei muss eigentlich nicht angepasst werden. Zu Debugzwecken wurden noch die Log-File Parameter hinzugefügt:

### [mpd.conf](#)

```
music_directory "/mnt/mediadistro/dj/vobs"
db_file "/tmp/mpd.db"
pid_file "/var/run/mpd.pid"
state_file "/tmp/mpd.state"
volume_normalization "yes"
gapless_mp3_playback "yes"

#Zum freischalten des loggens
log_file "/var/log/mpd.conf"
log_level "verbose"

bind_to_address "any"
#bind_to_address "localhost"
#bind_to_address "192.168.0.117"

#Port, der standardmäßig gesetzt ist
#port "6600"

#Nicht setzten, da sonst mpc (webradio) nicht darauf zugreifen kann
#password "password@read,add,control,admin"
```

Der Parameter `password` sollte nicht gesetzt werden, da sonst das eigentliche Internetradio nicht mehr auf den mpd-Server zugreifen kann.

`bind_to_address` wurde auf `any` gesetzt, da der Musikserver auf der internen, sowie auf der externen Netzwerkadresse lauschen soll.

# MPD-Server testen

Zum test des MPD-Servers muss man nicht immer die komplette Box neustarten.

Um den laufenden MPD-Server zu töten, kann man

```
kill `pidof mpd`
```

eingeben. Zum Starten des Servers reicht ein

```
/usr/bin/mpd <mnt-Pfad>/etc/mpd.conf
```

Was macht der Server jetzt eigentlich? Ein Blick in die Logfiles bringt Antworten:

```
tail -f /var/log/mpd.conf
```


## Ampache konfigurieren

Um Ampache zu konfigurieren, muss man auf „Lokal abspielen“ → „Instanz hinzufügen“ klicken. Im Folgenden Fenster sollten folgende Daten eingegeben werden

Name der Instanz	VIP1710
Hostname	Entweder Name oder IP der Box
Port	6600
Passwort	

Das Passwort muss frei bleiben, da kein Passwort in der mpd.conf gesetzt wurde.

Fertig!!

Jetzt muss man nur noch die Lieder zur Playlist hinzufügen und in der Dropdown-Box „Lokal abspielen“ auswählen. Ein klick auf  und der Abspielvorgang wird gestartet

From:

<https://wiki.da-checka.de/> - PSwiki

Permanent link:

<https://wiki.da-checka.de/doku.php/wiki/basteleien/vip1710/soundserver>

Last update: **2012/10/08 14:31**

