2025/12/02 20:26 1/2 VIP1710 konfigurieren

Da das Internetradio auf Basis des MPD-Servers basiert, liegt es nahe, diesen mit anerer Software zu "füttern"

## VIP1710 konfigurieren

Alle nötigen Einstellungen müssen in der Datei etc/mpd.conf gemacht werden. Zur testweisen Konfiguration kann direkt in die Datei /etc/mpd.conf geschrieben werden. Beim nächsten Neustart sind aber alle Einstellungen verworfen. Für die dauerhafte Speicherung kommt nur die Datei /mnt/mediadistro/etc/mpd.conf in Frage

Die Konfigurationsdatei muss eigentlich nicht angepasst werden. Zu Debugzwecken wurden noch die Log-File Parameter hinzugefügt:

## mpd.conf

```
music directory "/mnt/mediadistro/dj/vobs"
db_file "/tmp/mpd.db"
pid file "/var/run/mpd.pid"
state file "/tmp/mpd.state"
volume normalization "yes"
gapless mp3 playback "yes"
#Zum freischalten des loggens
log_file "/var/log/mpd.conf"
log level "verbose"
bind to address "any"
#bind to address "localhost"
#bind to address "192.168.0.117"
#Port, der standardmäßig gesetzt ist
#port "6600"
#Nicht setzten, da sonst mpc (webradio) nicht darauf zugreifen kann
#password "password@read,add,control,admin"
```

Der Parameter password sollte nicht gesetzt werden, da sonst das eigentliche Internetradio nicht mehr auf den mpd-Server zugreifen kann.

bind\_to\_address wurde auf any gesetzt, da der Musikserver auf der internen, sowie auf der externen Netzwerkadresse lauschen soll.

## **MPD-Server testen**

Zum test des MPD-Servers muss man nicht immer die komplette Box neustarten.

15:29

 $upuate: \\ 2012/01/07 \\ wiki: basteleien: vip 1710: soundserver https://wiki.da-checka.de/doku.php/wiki/basteleien/vip 1710/soundserver?rev = 1325946550 \\ number = 132594650 \\ number = 13259460 \\ number = 1325940 \\ number = 1325940 \\ number = 1325940 \\ number = 1325940$ 

Um den laufenden MPD-Server zu töten, kann man

kill `pidof mpd`

eingeben. Zum Starten des Servers reicht ein

/usr/bin/mpd <mnt-Pfad>/etc/mpd.conf

Was macht der Server jetzt eigentlich? Ein Blick in die Logfiles bringt Antworten:

tail -f /var/log/mpd.conf

## Ampache konfigurieren

Um Ampache zu konfigurieren, muss man auf "Lokal abspielen" → "Instanz hinzufügen" klicken. Im Folgenden Fenster sollten folgende Daten eingegeben werden

Name der Instanz	VIP1710
Hostname	Entweder Name oder IP der Box
Port	6600
Passwort	

Das Passwort muss frei bleiben, da kein Passwort in der mpd.conf gesetzt wurde.

Fertig!!

Jetzt muss man nur noch die Lieder zur Playlist hinzufügen und in der Dropdown-Box "Lokal abspielen" auswählen. Ein klick auf 🧖 und der Abspielvorgang wird gestartet

https://wiki.da-checka.de/ - PSwiki

Permanent link:

https://wiki.da-checka.de/doku.php/wiki/basteleien/vip1710/soundserver?rev=132594655

Last update: 2012/01/07 15:29



Printed on 2025/12/02 20:26 https://wiki.da-checka.de/