

GIGASET zurücksetzen

Sollte man der Basisstation eine andere PIN als die 0000 gegeben haben und diese vergessen haben, kann man sie, wie im folgenden Link beschrieben, zurücksetzen

System Reset Basis und Mobilteil

Reset der Basisstation: (Systemcode)

Basisstation ausstecken.

Den Knopf, der zur Anmeldung eines neuen Handgerätes gedrückt werden muss, jetzt drücken.

Den Knopf gedrückt halten und die Station wieder einstecken.

Den Knopf ca. 30 Sekunden oder etwas länger halten.

Jetzt sollte die Basisstation wieder auf die Werkseinstellungen gesetzt sein.

Der Systemcode ist jetzt wieder "0000"

Reset des Mobilteils: (PIN-Code)

Menü aufrufen

Telefonsperre auswählen (kann je nach Typ des Telefons variieren, hier muss man einfach ein wenig rumprobieren!!)

Jetzt wird zur Eingabe der PIN aufgefordert

Folgende PIN eingeben "R * # R"

OK drücken

Jetzt sollte das Mobilteil wieder auf die Werkseinstellungen gesetzt sein.
Der PIN-Code ist jetzt wieder "0000" und auch das Telefonbuch ist weg!

Reset 1000s,2000s:

Speichertaste ("->")

"8"

"R"

"*"

Kurzwahltafel (obere mittlere Taste)

Wahlwiederholungstaste ("->->")

"8"

Speichertaste ("->")

Reset 1020,1030,2020,2030,3020,2025 (Systemreset):

"F" (bei SinusGeräten 44i etc => "M")

"7"
"5"
"3"
"0"
"8"

Mobilteil zurücksetzen

1. Mobilteil ausschalten (rote Hörertaste lange drücken)
2. Am ausgeschalteten Gerät die Ziffern 147 gleichzeitig drücken und gedrückt halten, gleichzeitig über den roten Knopf das Gerät einschalten.
3. Loslassen→Display zeigt „Service“
4. Die Nummer 4685463 eingeben →Display zeigt „Mobilteil zurückgesetzt“

Quellen

- <http://mitglied.multimania.de/sgigaset/Pin0000.htm>
- <http://forum.gigaset.com/posts/list/15278.page>

From:
<https://wiki.da-checka.de/> - **PSwiki**

Permanent link:
https://wiki.da-checka.de/doku.php/wiki/tipps_und_tricks/gigset_zuruecksetzen

Last update: **2013/05/22 09:32**

